interweb

Gerado a 29/10/2026 05:11

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Servidor de Streaming: primeiros passos no SonicPanel

VPS e Servidores

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-262	v2026.10.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/262

Servidor de Streaming: primeiros passos no SonicPanel

VPS e Servidores · Criado em **10 de setembro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Um servidor de streaming não é um site com música. É uma máquina desenhada para uma coisa só: entregar áudio ao vivo a muita gente ao mesmo tempo, sem cortar. É o que está por trás de uma rádio online.

Este artigo explica o que recebe, como começar a emitir, e o que decidir antes de escolher o plano.

O que recebe

A gestão faz-se pelo **SonicPanel** - o painel de onde controla a emissão, os ouvintes e a programação. O endereço e os acessos chegam por e-mail, depois de criarmos a sua rádio.

Recurso	Para que serve
AutoDJ	A rádio emite sozinha a partir da sua biblioteca quando não há ninguém ao vivo. É o que a mantém no ar 24 horas
Tráfego ilimitado	Não há conta de largura de banda a controlar - em todos os planos
Formatos AAC e MP3	AAC soa melhor no mesmo bitrate; MP3 é o que toca em todo o lado. Dá para ter os dois
Estatísticas	Quantos ouvintes, de onde, e durante quanto tempo

Os planos

A diferença está em dois números: **espaço** para a biblioteca e **qualidade máxima** (bitrate). Os ouvintes são ilimitados nos três, e o painel, SonicPanel ou VoxStream, escolhe-se na encomenda.

Plano	O que leva
Streaming Pro	Ouvintes **ilimitados** em simultâneo · 20 GB · até 128 kbps
Streaming Plus	Ouvintes **ilimitados** em simultâneo · 50 GB · até 192 kbps

Plano	O que leva
Streaming Ultra	Ouvintes **ilimitados** em simultâneo · 150 GB · até 320 kbps

Ouvintes em simultâneo, não por dia.
O número que conta é quantas pessoas estão a ouvir **ao mesmo tempo** no pico. Uma rádio com mil ouvintes por dia raramente tem mil em simultâneo.

Bitrate: o que escolher

O bitrate decide a qualidade - e também quanta Internet cada ouvinte precisa. Mais alto soa melhor, mas exclui quem tem ligação fraca.

Bitrate	Quando faz sentido
64-96 kbps	Voz, palavra falada, ou público a ouvir por dados móveis
128 kbps	O equilíbrio habitual para música. Toca bem em quase todo o lado
192 kbps	Quando a qualidade é o argumento e o público tem boa ligação

Em Moçambique, pense em quem ouve pelo telemóvel.
Um bitrate alto gasta mais dados do ouvinte e corta em ligações fracas. Muitas rádios emitem em duas qualidades ao mesmo tempo, e deixam cada um escolher.

Começar a emitir

1. Encomende o plano em **www.interweb.co.mz** e aguarde o e-mail com os acessos ao SonicPanel.
2. Entre no painel e anote o **endereço do servidor**, a **porta** e a **senha de emissão**. São esses três dados que o seu programa vai pedir.
3. Carregue música para o AutoDJ, para a rádio ter o que tocar quando ninguém estiver ao vivo.
4. Ligue o seu programa de emissão com os dados do passo 2 e faça um teste antes de divulgar.
5. Publique o endereço de escuta no seu site. Se quiser um endereço com o seu domínio, criamos-lhe o registo - ver **registos DNS explicados**.

PRECISA DE AJUDA?

Quer pôr a sua rádio no ar e não sabe que plano chega?

Falar connosco →

Exemplo de definições do codificador

Todos os codificadores gratuitos pedem os mesmos campos (no BUTT, por exemplo, em Settings, Main, Server, Add). Copie-os dos dados de ligação do stream no painel, onde aparecem o servidor, a porta e as senhas:

- **Tipo:** Icecast ou SHOUTcast, conforme o painel indica para o seu stream.
- **Endereço e porta:** o nome do servidor e a porta do painel, não o endereço do seu site.
- **Ponto de montagem** (só Icecast): exatamente como no painel, com a barra, por exemplo /stream.
- **Senha:** a de emissão (source), que não é a de entrada no painel.
- **Codec e bitrate:** MP3 ou AAC, até 128 kbps no Pro e 192 kbps no Plus e no Ultra.

Se não ligar, as causas habituais são uma porta ou um tipo de servidor errados, um erro no ponto de montagem, a senha do painel usada em vez da de emissão, um bitrate acima do plano, ou uma firewall ou antivírus no computador ou na rede a bloquear a porta de saída.

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-262 · v2026.10.28 · Gerado a 29/10/2026 05:11